



1- Puissance de radiateur électrique

Il est primordial de choisir la puissance adéquate pour votre radiateur pour les raisons suivantes :

- Si la puissance est insuffisante :

Le radiateur ne chauffera pas aussi vite ou aussi fort que vous le désirez. Vous serez alors tenté de pousser un peu le thermostat pour booster le radiateur. Il fonctionnera alors en surrégime et consommera plus d'électricité qu'en temps normal

- Si la puissance est surévaluée :

Vous aurez acheté un matériel plus cher en vain. Il consommera toujours plus qu'un radiateur de calibre inférieur même en régime normal


2- Déterminer la puissance

La puissance du radiateur nécessaire dépend de la surface de la pièce à chauffer avec la règle suivante :

- Moins de 10 m² >>> 750 Watts
- Entre 10 m² et 15 m² >>> 1000 Watts
- Entre 15 m² et 25 m² >>> 1500 Watts
- Plus de 25 m² >>> 2000 Watts

3- Références et dimensions de radiateurs

Mozart					
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Cote A en mm	Cote B en mm	Poids en kg	Références
					Blanc
500 W (nouveau)	444 x 599 x 135	269	345	8,2	475 011
750 W	444 x 599 x 135	269	345	8,2	475 021
1000 W	592 x 599 x 135	417	345	10,4	475 031
1250 W	740 x 599 x 135	566	345	12,3	475 041
1500 W	888 x 599 x 135	713	345	14,5	475 051
2000 W	1110 x 599 x 135	935	345	17,7	475 071



SYMBOLES ELECTRIQUE ARCHITECTURE

TP2 – LECTURE DE PLANS EN BATIMENT



SYMBOLES POUR SCHÉMAS ARCHITECTURAUX NF C 03-211			
Appareils	Symboles	Appareils	Symboles
Interdépendance entre deux appareils	-----	Interrupteur Symbole général	
Socle de prise de courant bipolaire		Interrupteur à lampe témoin	
Prise de courant bipolaire avec conducteur de protection		Interrupteur unipolaire à temps de fermeture limité	
Point d'attente d'appareil d'éclairage		Interrupteur bipolaire	
Point d'attente d'appareil d'éclairage en applique		Interrupteur unipolaire à va-et-vient	
Lampe, symbole général (voir aussi p. 183)		Bouton poussoir	
Projecteur Symbole général		Bouton poussoir lumineux	
Luminaire fluorescent Symbole général		Boîte de dérivation	
Télérupteur		Compteur Symbole général	
Minuterie		Chauffe-eau	
Gâche électrique		Appareil de chauffage Symbole général	
Interphone portier		Cuisinière électrique	
Sirène		Climatiseur	
Sonnerie		Réfrigérateur	
Horloge		Appareil électroménager non défini	